

Articolo: KB020006

## Come si installa una stampante USB su Windows 98 o ME?

Collegare la stampante al computer e accenderla. Viene visualizzata la finestra Installazione guidata Nuovo hardware. Attenersi alle istruzioni visualizzate, indicando che si desidera specificare un percorso, quindi individuare o digitare il percorso X:\ITALIANO\WIN99, dove X è la lettera dell'unità CD-ROM. La finestra Installazione guidata Nuovo hardware viene visualizzata di nuovo. Eseguire nuovamente il processo precedente e, al termine, riavviare il computer.

## <u>Istruzioni</u>

Collegare e accendere la stampante. Viene visualizzata la finestra Installazione guidata Nuovo hardware. Fare clic su **Avanti.** 



Selezionare Ricercare un driver migliore di quello in uso e fare clic su Avanti.



Assicurarsi che sia selezionata solo la casella **Specificare un percorso**. Quindi, individuare o digitare il percorso **X:\ITALIANO\WIN99**, dove X è la lettera dell'unità CD-ROM. Fare clic su Avanti.

Installazione guidata Nuovo hardware		
	Sarà effettuata una ricerca dei nuovi driver nel database dei driver sul disco rigido e in tutti i percorsi seguenti selezionati. Scegliere Avanti per iniziare la ricerca. Unità [D-ROM Microsoft Windows Update Specificare un percorso: D:\ITALIANO\\WIN99	
	<_ndietro Avanti> Annulla	

Il file INF richiesto viene individuato in Windows. Fare clic su Avanti.



Fare clic su Fine.



La porta USB è stata automaticamente configurata in Windows. Per installare il driver per la stampante fare clic su **Avanti.** 



Selezionare Ricercare un driver migliore di quello in uso e fare clic su Avanti.



Dovrebbe essere presente il percorso X:\ITALIANO\WIN9X, dove X è la lettera dell'unità CD-ROM. In caso contrario, individuare o digitare il percorso, assicurandosi che sia selezionata solo la casella Specificare un percorso. Fare clic su Avanti.

Aggiornamento guidato	driver di periferica
	Sarà effettuata una ricerca dei driver aggiornati nel database dei driver sul disco rigido e in tutti i percorsi seguenti selezionati. Scegliere Avanti per iniziare la ricerca. Unità floppy Unità f_D-ROM Microsoft Windows Update Specificare un percorso:
~~	D:\ITALIANO\WIN9K
~	Stogia
	<indietro avanti=""> Annulla</indietro>

Il file INF richiesto viene nuovamente individuato in Windows. Fare clic su Avanti.



A questo punto, se si desidera, è possibile immettere un nome diverso per la stampante. Fare clic su Fine.



Viene eseguita la copia dei file.

Copia file in	corso	
Origine: D:\ITALIAN	D\WINSK\EPISRA6G.DL_	
Destinazione C:\WINDOV	£ √S.000\SYSTEM\EPISRA6G.DLL	
	68%	
	Annulla	

## Fare clic su Fine.

Aggiornamento guidato	driver di periferica
	EPSON Stylus C80 Series Installazione del driver selezionato per la periferica hardware terminata.
	< Indicito Fine Annulla

L'installazione è completata. Riavviare il computer. Per controllare i livelli dell'inchiostro è necessario installare l'utility Status Monitor disponibile nel CD-ROM del software per la stampante EPSON. Per istruzioni sull'esecuzione di tale operazione fare clic sul seguente collegamento:

In quale modo si controllano i livelli degli inchiostri sulla stampante EPSON Stylus in Windows 98 o ME?