

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020159

Smart Panel versie 2.0 verwijderen en installeren (voor Epson Perfection 1250/1650/2450 series)

Instructies

Opmerking: u moet zich aanmelden als beheerder als u Smart Panel wilt installeren en uitvoeren in Windows 2000 en XP.

1. Maak de USB-kabel los van de scanner en sluit alle actieve toepassingen. Sluit ook antivirusprogramma's, schermbeveiligingen en andere toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd. Hiermee voorkomt u mogelijke conflicten met andere toepassingen.
2. Klik [hier](#) om een patch te downloaden (DelReg20.exe) naar een tijdelijke map.
3. Verwijder de volgende toepassingen bij Add/Remove Programs (Software) in Control Panel (Configuratiescherm).
 - a. Epson Twain 5

Opmerking: start de computer niet opnieuw op voordat u stap 5 hebt voltooid

 - b. Scan to Web
 - c. Epson PhotoPrint
 - d. Epson Copy utility
 - e. Epson Scanner reference Guide
 - f. Arcsoft PhotoImpression *[Dit item wordt wellicht niet weergegeven in bepaalde oorspronkelijke software]*
 - g. Epson Smart Panel

Opmerking: als u een van deze toepassingen niet kunt verwijderen, slaat u de toepassing over en gaat u verder met de volgende stap.
4. Verwijder de volgende mappen:
 - a. EPFB5 in Windows\twain_32\
b. Epson in C:\Program Files\ *[of C:]*

Opmerking: als u een Epson-printer gebruikt en deze werkt niet juist na de installatie, moet u de printerdriver opnieuw installeren.
5. Dubbelklik op het bestand DelReg2.0.exe. Hierdoor worden de Smart Panel-instellingen automatisch verwijderd uit het systeemregister.
6. Start het systeem opnieuw op.
7. Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station om Smart Panel opnieuw te installeren.
8. Installeer een patch voor ondersteuning van Outlook Express 6 en MS Office XP. Klik [hier](#) om de patch (esp2.02p01) te downloaden en installeer de patch.
9. Nadat u de patch hebt geïnstalleerd, moet Smart Panel zijn bijgewerkt naar versie 2.02p01. Sluit de USB-kabel weer aan.
10. Open Smart Panel om een afbeelding te bewerken.